取扱説明書

YA-MAN

◆ お買いあげいただきありがとうございます。
◆ 本書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
◆ ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
◆ 本書と保証書は大切に保管してください。
◆ 本製品を他の人に譲渡されるときはこの取扱説明書と付属のＤＶＤを必ず添付してください。

家庭用美容器

ノーノーヘアスマート
エクストラ

保証書付き

もくじ

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
  故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険があります。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

⚠ 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり※物的損害の発生が想定される内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

⚠ 危険

禁止	本製品は充電式電池を内蔵しています。 **火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない。** 発熱・発火・破裂の原因になります。
発火注意	**本製品には必ず専用の充電器を使用すること。** **また、タコ足配線を避け、住宅のコンセントに直接差すこと。** 発熱・発火や充電不良の原因になります。

⚠ 警告

分解禁止	**分解や修理・改造はしない。** 火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
用途以外禁止	**取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。** 本体の故障原因となります。
発火注意	**火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所やほこりっぽい場所では放置、使用しない。また、熱器具に近づけない。** 発熱・発火・破裂の原因となります。

⚠ 警　告

水かけ禁止	本体や充電器を水中に入れたり、水をかけたりしない。また、水に濡れたまま使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
プラグを抜く	使用しないときは電源を切ってコンセントから抜く。 また、濡れた手で抜き差しはしない。 本体をお手入れするときは、電源を切ってコンセントから抜く。 感電・ショート・発火の原因になります。
	万一異常が発生したら、電源を切ってコンセントから抜く。 そのまま使用すると破損・発火の原因になります。
発火注意	電源コードが傷んでいる場合は使用しない。 発熱・発火の原因になります。
発熱時使用禁止	異常発熱したときは使用を中止する。 そのまま使用すると破損・発火の原因になります。
破裂注意	電子レンジや高圧容器に入れない。 発熱・発火の原因になります。
落下禁止	本体を落としたり、ぶつけたりしない。 本体の故障原因となります。 また、足の上等に落とすとケガの原因になります。
発火注意	紙や布などの燃えやすい物の近くで使用したり、放置したりしない。 発熱・発火の原因になります。
使用者の制限	お子様やお体の不自由な方への付添なしでの使用はしない。 小児以上の未成年者が使用する場合は保護者の監督のもと使用する。 ケガをする恐れがあります。
小児近く放置禁止	お子様の手の届かない場所に保管する。 ケガをする恐れがあります。
必ず守る	使用時間を守って使用する。 過度の使用は肌を傷めます。 1 か所 4 ～ 5 回で位置を変えて 1 部位を 2 分。顔全体では 5 分。 全身で 30 分以内の目安を守ってください。 ※「1 部位」の範囲は P12 を参照

安全上のご注意

⚠ 警　告

禁止	**次に該当する人及び部位には使用しない。** ◆急性疾患　◆有熱性疾患　◆血圧異常　◆伝染病疾患　◆血液疾患　◆悪性腫瘍 ◆心臓疾患　◆内臓疾患　◆骨折部位　◆切り傷　◆刺青の上　◆大きなホクロ ◆頭髪、まつげ、鼻毛、耳毛、眉毛、まぶたの上、外陰部及びその周辺、粘膜などのデリケートゾーン ◆医用電子器具を使用している人 ・ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器 ・人工心肺などの生命維持用電子機器 ・心電図などの装着型医用電子機器 ◆海水浴、銭湯・温泉へ行く直前の人　◆妊娠中の人　◆授乳中の人 ◆熱アレルギーの人　◆アトピー性皮膚炎　◆眠気をさそう薬の服用中　◆酒気帯び ◆皮膚感覚の弱い人、意思表示のできない人 ◆整形手術部位　◆皮膚に炎症や痒み・ほてりなどの異常のある部位 ◆ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害により毛細血管拡張を起こしている人 ※通院中の人、自分で判断できない人は医師に相談すること。
	使用前に必ずパッチテストをし、肌に異常があらわれないかを確認する。 P.11 のパッチテストを実施し、肌への影響を確認してください。 万一異常があらわれたときは使用を中止し専門医に相談してください。
	適切なスピードで使用する。 移動スピードが遅いとカタカタとなり、熱により肌を傷める恐れがあります。 また、熱による水ぶくれや線のような跡が付く恐れがあります。
	必要以上に押しつけて使用しない。 火傷などのケガをする恐れがあります。 ※ローラが引っかかりなく回転する強さが目安です。
	丸みのある部位に使用する場合は自然な曲線に沿って動かす。 無理な使用は火傷などのケガをする恐れがあります。
	顔、ワキ、指等は使い方に慣れてから使用すること。 ウデやアシなどで使い方に十分慣れてから使用してください。 肌を傷める恐れがあります。

⚠ 注 意

必ず守る	
	必ず乾いた肌に使用する。 肌表面の制汗剤やオイル、クリーム、ジェル、水などは必ず拭き取る。 製品故障や動作不良の恐れがあります。
	使用前に必ずサーミコンチップに異常がないか確認する。 ワイヤーの屈曲、断線、汚損はケガの原因となる恐れがあります。
	サーミコンチップは装着部の一番奥まで差し込む。 火傷などのケガをする恐れがあります。
	ローラーを肌で転がすように、本体を肌に当てる。 正しい角度や強さで使用しないと肌を傷める恐れがあります。
	サーミコンチップの毛くずはこまめに取り除く。 サーミコンチップに毛くずが残ったまま使用すると、チップの寿命短縮や本体の故障の原因となります。 また、毛が焦げた臭いや煙が多く出ることがあります。
	使用後、肌がほてった感じが続く場合は冷たいタオル等で十分に冷やす。 肌が敏感な方は、通常の使い方でも使用した部位に熱を持つ事があります。
	使用中、異常があらわれたら直ちに使用を中止する。 異常があらわれた時はその部位を冷やしてください。 **肌が敏感な方は、通常の使い方でも使用した部位が赤くなる事があります。** 翌日以降も異常が続く場合は専門医に相談してください。
	脱毛後の肌は清潔に保つ。 使用後は肌が敏感になっているため、不潔にすると感染症や炎症の原因となります。
	使用中にサーミコンチップや装着部に指を入れない。 火傷などのケガをする恐れがあります。
	エラー発生時は、一旦電源を切り原因を確認すること。 エラー表示は、再起動するまで表示されます。 原因を取り除かずに使用を続けるとケガや故障の恐れがあります。

各部の名前

本　体

付 属 品

■ サーミコンチップ …各 1個

ワイドチップ

スモールチップ

追加購入用	形番
サーミコンチップJ ワイドセット(2個入)	SA-196W
サーミコンチップJ スモールセット(2個入)	SA-196S

※STA-100 / STA-120シリーズのホットブレイドは使用できません。

■ バッファー … 小1個

バッファーは残った毛くずを取り除くために使います。

■ お掃除ブラシ… 1個

■ 充電器 … 1個

■ クイックガイド … 1部

※本体及び付属品のデザイン、仕様は品質向上のため予告無く変更する場合があります。

各部のはたらき

サーミコンチップ

サーミコン技術により、ワイヤーに触れた毛のみに熱を与えます。

※STA-100/STA-120シリーズのホットブレイドは使用できません。

●下記の時は新しいサーミコンチップに交換してください。
・シグナルライトが赤表示のとき
・表示窓のサーミコンチップアイコンが点滅したとき
・効果的に作動しなくなったと感じたとき
・ワイヤーが破損したとき

ワイヤーが曲がっている

ワイヤーが切れている

サーミコン技術のイメージ

※ローラーの回転を感知してチップを押し出します。

シグナルライト

シグナルライトは使用中の様々な状態をお知らせします。

シグナルライト カラー	シグナルライト 状態	状態
青	点灯	最適な速さで使用している
	ちらつき	不適切な速さで使用している
赤	点灯	サーミコンチップ未装着又は緩んでいる
		サーミコンチップが劣化している
		サーミコンチップが破損している
	点滅	充電が必要
表示無し	消灯	何も動かしていない

※赤点灯時は一旦電源を切り、原因を取り除いてからご使用ください。

各部のはたらき

表 示 窓

表示窓では３種類の状態について表示しています。

レベル表示

熱のレベルをお知らせします。

レベルボタンを押すことで熱レベルを選択できます。
無理のないレベルを選んでご使用ください。
※初めて使用する際は必ず『スモールチップ/レベル 1』でご使用ください。
熱に弱い方、敏感な方は『レベル 1』をお勧めします。
耐えられない熱さでの使用は避けてください。
※電源ＯＦＦ時のレベル設定は保存されます。

⇨ ※使用を開始すると「サーミコンチップの状態表示」に自動的に切り替わります。

サーミコンチップの状態表示

サーミコンチップの交換時期をお知らせします。

新品　　要交換

（点滅）

使用していくと目盛りが減っていきますがサーミコンチップの性能には問題ありません。
『要交換』の表示になるまでサーミコンチップは使用できます。

『要交換』が表示された際はサーミコンチップを交換してください。（P.17 参照）

※動作時に消耗を検出しているため、電源 ON してすぐの表示は適正でないことがあります。
数分使用した後の表示がより正確な消耗を表しています。

⇨ ※レベルボタンを 1 回押すと、現在の熱レベルを確認できます。

充電残量表示

充電残量表示についてはP.9 の「充電方法」をご覧ください。

※電源 ON 時、表示窓の表示にムラが出ることがありますが、故障ではありません。

ご使用の前に

充電方法 ●初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電を行ってください。

1 本体の充電器差込口に
充電器を接続してください。

2 充電器を家庭用コンセントに
直接差し込んでください。

	本製品には必ず専用の充電器を使用すること。 また、タコ足配線を避け、住宅のコンセントに直接差すこと。 発熱・発火や充電不良の原因になります。

充電の状態表示

・充電中は表示窓の電池目盛りが順々に変わります。

・充電完了後は「満充電」表示の点滅に変わります。
（充電器を抜くまで表示されます。）

・１回の充電は約１時間で完了します。

・１回の充電で合計約９０分使用することができます。

表示	電池目盛り
満充電	■■■
残量・中	□■■
残量・少	□□■
充電してください	□□□

●購入後初めて充電を行う際は、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
●充電時間や使用時間は使用する環境によって前後します。
●初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。

ご使用の前に

肌の準備

●ご使用前に肌が乾いていることを確認してください。
●肌の表面の制汗剤やオイル、クリーム、ジェル、水などは必ず拭き取ってください。
●臭いが気になる場合は、事前に毛を 2 mm程度に短く処理してください。

セットアップ

1 警告ラベルを剥がし、カバーを外す。
2 サーミコンチップ装着部にある金属ピンを確認する。
3 処理したい部位に合わせてサーミコンチップを選ぶ。
4 サーミコンチップの両端を持ち、金属ピンの根元までゆっくりと差し込む。
5 本体を横から見て、サーミコンチップが奥まで入っていることを確認する。

1
2
3
広範囲の処理に

凹凸が多い箇所や面積の狭い箇所の処理に

4
5
・サーミコンチップを取り外す際も同様に両端を持ち、ゆっくりと引き抜いてください。

・サーミコンチップの装着向きはどちらでも使用できます。

注　意

・サーミコンチップの差し込み・引き抜きは無理に行わないでください。
・サーミコンチップを着脱する際は必ず電源を OFF にしてください。
・装着前にサーミコンチップに異常が無いかを必ず確認してください。
　ワイヤーが曲がっていたり、切れていたりするものは使用しないでください。
・STA-100/STA-120 シリーズのホットブレイドは使用できません。

パッチテスト

※ はじめて使用するときや長い間使用しなかったときは、肌にあった熱レベルと動作スピードを確認するためパッチテストを行ってください。

【スピードの確認】

1 スモールチップを装着し、電源ボタンを長押しして電源を入れる。

2 レベルボタンを押してレベル１を選択する。

3 手のひらに当ててカタカタしない速さを確認する。
１秒間に３～４ｃｍ程度の速さが適切です。
肌でローラーを回すような強さで当ててください。
※カタカタするときは、スピードが遅いか当て方が弱いので調整してください。

少し傾ける

【熱レベルの確認】

※必ず適切なスピードを確認してから行ってください。

1 スモールチップ/レベル１で、ウデの長い直線に当てる

2 むだ毛が処理され、ほぼなめらかになったと感じるまで４～５回動かす。

3 バッファーで肌に残った毛くずを優しく取り除く。
※バッファーにより毛くずを取り除き、肌をなめらかにします。

4 翌日肌が赤くなるなどの異常がなければ問題有りません。

ポイント

◆ 体の中心に向かって、手前方向に、やさしく同じ速さで移動させてください。
◆ 本体は一方向にしか動きません。作動する方向を確認してください。
◆ 無理のない熱レベルを選んでご使用ください。
部位によって感じ方が変わるので、その都度レベルを調整してください。
◆ スモールチップとワイドチップで熱レベルに違いがあります。（Ｐ１５参照）

上手に脱毛するには

最初のうちは使いやすい腕などで練習し本体の使い方に慣れましょう。

使 用 中

本体の使い方に慣れるまでは熱に敏感になり、痛みを感じる場合があります。適正な使い方に慣れることで、徐々に痛みは軽減されます。

※痛みの感じ方には個人差があります。

使 用 後

脱毛直後は、赤くなることがあります。
痛みや赤みが出た場合は冷たいタオルで冷やしてください。

※脱毛後、翌日以降も肌のトラブルが続く場合には使用を中止し、専門医に相談してください。

オーバートリートメント

- 過度のトリートメントは肌を傷めることがあります。
- 慣れないうちは思うように脱毛できないかもしれませんが、目安時間を守って他の部位に移動してください。
- １か所４～５回で位置を変えて１部位を２分。顔全体では５分。
  全身で３０分以内の目安を守ってください。

※次の区分け範囲を「１部位」としています。
【ウデ／太もも／すね／腹／胸／ワキ／手足の指】
左右に分かれる部位は右／左でそれぞれ2分を目安にしてください。

- 時間内であっても、肌のほてりを感じたら、他の部位に移動するか、熱レベルを下げてください。

オートオフ機能

電源ON状態で約2分間操作しない状態が続いた際は、節電のため自動で電源がOFFになります。
※途中で電源をOFFにする際は、電源ボタンを長押ししてください。

はじめましょう

体への使用方法

1 電源ボタンを長押しして電源を入れる。

2 レベルボタンを押して部位に合わせた熱レベルを選択する。

3 トリートメントする部位に本体を当てる。

4 本体をゆっくりとなめらかに、同じ速さで肌の上を動かす。
※動かす速さは1秒間に3〜4cm程度が目安です。
速さが適切でないとカタカタとなり、適切に処理できません。

5 常に体の中心に向かって本体を動かす。
（本体のロゴが手前に向くように持ってください。）

6 むだ毛が処理され、ほぼなめらかになったと感じるまで4〜5回動かす。

7 バッファーで、肌に残った毛くずを優しく取り除く。
※毛質やレベル設定等によっては毛が完全に処理できないことがありますが
バッファーを使用することで、残った毛を取り除くことができます。

ポイント

◆体の中心に向かって、手前方向に、やさしく同じ速さで移動させてください。
◆本体は一方向にしか動きません。作動する方向を確認してください。
◆無理のない熱レベルを選んでご使用ください。
部位によって感じ方が変わるので、その都度レベルを調整してください。

注　意

◆使用中は本体を肌の上で止めたり、押しつけたりしない。
◆頭髪、まつげ、鼻毛、耳毛、眉毛、まぶたの上、粘膜などのデリケートゾーンには絶対に使用しない。
◆ 1 部位 2 分、全身で合計 30 分以内を守って使用する。(P12 参照)
◆脱毛後、肌がほてった感じが続く場合は、冷たいタオルで十分冷やす。
※翌日までほてりや赤みが消えない場合は、一旦使用を中止してください。
◆シグナルライトが光っている時に、サーミコンチップ装着部をのぞいたり、指をいれない。

はじめましょう

部位ごとの注意

トリートメントに適した毛の長さは2〜3mm程度です。
短すぎや長すぎの毛には十分な熱が伝わらないことがあるので、トリートメント前に毛の長さを確認してください。

使用できる範囲

///の部分が脱毛できる範囲です。
図以外にワキ、お腹、顔にも使用できます。
それ以外の場所は肌トラブルの原因になるので
使用しないでください。

指の脱毛

- 握りこぶしを作り、自分に向けてください。
- 毛の生えている部分よりも手前（手の甲）から動かしてください。
- 骨や間接等の突出部に引っかからないように注意してください。
- 足の指も同様に、なるべく平坦にしてご使用ください。
- バッファーで残った毛くずを優しく取り除いてください。

注　意

◆使用中は本体を肌の上で止めたり、押しつけたりしない。

◆頭髪、まつげ、鼻毛、耳毛、眉毛、まぶたの上、粘膜などのデリケートゾーンには絶対に使用しない。

◆ 1 部位 2 分、全身で合計 30 分以内を守って使用する。(P12 参照)
◆脱毛後、肌がほてった感じが続く場合は、冷たいタオルで十分冷やす。
※翌日までほてりや赤みが消えない場合は、一旦使用を中止してください。
◆丸みのある部位に使用する場合はゆっくりと体の自然な曲線に沿って動かす。
◆シグナルライトが光っている時に、サーミコンチップ装着部をのぞいたり、指をいれない。

ひじ・ひざの脱毛

●皮膚のたるんでいる部位（ひじ・ひざの内側）では肌をひっぱり、伸ばしながらゆっくり動かしてください。
●丸みのある部位では自然な曲線に沿って動かしてください。

ワキの脱毛

● ワキの肌表面が乾いていることを確認してください。
● 毛が長い場合はあらかじめ５ｍｍ以下にカットすると処理しやすくなります。
● 慣れるまでは鏡に映して、目で確認しながら処理しましょう。
● ひじを上げ、ワキの表面が平らになるように姿勢を整えます。
● ワキの毛はいろいろな向きで生えているため上下左右に毛の流れに逆らうように動かします。
● くぼみの皮膚がたるまないように、引張りながら処理しましょう。
● バッファーで残った毛をこまめに取り除きましょう。

レベルの段階イメージ

スモールチップとワイドチップで熱レベルに違いがあります。

はじめましょう

顔への使用

●ウデやアシなどで十分に使い方に慣れてから始めてください。
●使用後は臭いが残ることがあるため、夜の入浴前等使用後に洗い流すことができる環境が適しています。

使用方法

1 スモールチップをセットし、レベル１を選択する。
※十分に使い方に慣れてからレベルを上げてください。

2 使用する箇所の肌を手で伸ばして平らにしながら本体を当てる。
※硬い毛がある部位では、引っかからないように本体を少し傾けてください。

3 図のように、下から上へ持ち上げるように毛の流れに逆らって動かす。
※鼻の下へは、頬の中心からスピードを整えながら動かしてください。

4 バッファーで肌に残った毛くずを優しく取り除く。
※残った毛が気になる方は、カミソリ等で整えてください。

注意
◆本体を肌に強く押し当てない。「毛を剃る」というより「肌に当てる」感覚が適しています。
◆頭髪、まつげ、鼻毛、耳毛、眉毛、まぶたの上、粘膜などのデリケートゾーンには絶対に使用しない。
◆１回の使用は顔全体で５分以内の目安を守って使用する。

使用頻度

●使用頻度は週２～３回を目安に使用してください。
●毛は２mm程度伸びた状態が適しています。
１mm以下の時はワイヤーに毛が届かず、効果的に使用できません。

使用後のお手入れ

お手入れ

※お手入れの際は絶対に水洗いはしないでください。

◆ お手入れの前に、必ず電源を切ってコンセントから充電器を抜いてください。

◆ サーミコンチップのお手入れはお掃除ブラシをご使用ください。

◆ サーミコンチップ装着部の汚れをとるときは、柔らかい布で優しく拭いてください。
アルコールやシンナーなどは本体を傷めるため絶対に使わないでください。

◆ 本体内に異物が入った時は、装着部を下に向け、本体を軽くたたいて異物を出してください。

◆ ローラーに付着した毛や皮脂をこまめに拭きとってください。ローラーゴムが劣化し、動作不良の原因となります。

サーミコンチップの交換目安

◆ サーミコンチップの交換は表示窓の表示を参考にしてください。（P.7 ～ 8 参照）
表示が「要交換」になる前でも下記の「交換の目安」に当てはまる場合は交換してください。

◆ 交換の目安

・以前よりも脱毛効果が落ちてきたと感じたとき。

・ワイヤーが曲がっていたり、切れているとき。

・シグナルライトが赤く光ったとき。

※使用していくうちに黒く変色する事がありますが不良ではありません。
気になる方は交換してください。

※サーミコンチップの交換の仕方については“セットアップ”（P.10）を参照してください。

◆ サーミコンチップに毛のくず等が付着していないことが重要です。
脱毛中でも定期的に確認してお手入れしてください。

※サーミコンチップに毛の残りが溜まったまま使用すると、毛が焦げた臭いや煙が発生します。
また、サーミコンチップの寿命が短くなったり本体の故障の原因になります。

よくあるご質問

Q：ご質問	A：回答
どの部位に使用できますか?	頭髪、まつげ、鼻毛、耳毛、眉毛、まぶたの上、外陰部及びその周辺、粘膜などのデリケートゾーンを除いてほぼ全身の毛に使用できます。 部位によっては特別な注意が必要ですので、使用方法をよく読み、正しくご使用ください。
顔への使用はいつ使えばいいですか?	使用後は臭いが残ることがあるため、使用後洗い流せる環境である夜の入浴前がお勧めです。 また、毛が短すぎるとワイヤーに届かないため、2～3mm程度伸ばした状態でご使用するのが効果的です。
どの熱レベルを選択すればいいですか?	初めて使用する際は必ずスモールチップ/レベル1を選択してください。【P8】 また、熱に弱い方、肌が敏感な方はレベル1を選択してください。 使い方に慣れたら、肌の状態を確認しながら徐々にレベルを上げてください。
	スモールチップとワイドチップで熱レベルに違いがあります。【P15】 顔へ使用する際や、特に熱に敏感な方は必ずスモールチップをご使用ください。
no!no!HAIRのホットブレイドは使用できますか?	STA-100/STA-120のホットブレイドは使用できません。 no!no!HAIRスマートエクストラ用のサーミコンチップをご使用ください。

Q：ご質問	A：回答
スライドさせても剃り残しのように毛が残ってしまう。	毛の長さ、動かす速さ、肌に当てる角度、動かす方向をもう一度ご確認ください。【P11～16】
	使用後は必ずバッファーで残った毛を取り除いてください。バッファーの仕上げまでが「no!no!の脱毛プログラム」です。
	·極端に毛が短い時は毛がワイヤーに届かず処理できません。(2～3mm程度毛を伸ばしてからご使用ください。) ·肌が乾燥している状態でご使用ください。 ·毛の流れに逆らって本体を動かしてください。
使用するとすぐに熱レベル表示が変わるのですが・・・	それは熱レベルの表示ではなく、サーミコンチップの状態表示です。 使用中は常にサーミコンチップの状態を表示し、レベルボタンを押すとレベル表示に切り替わります。 ☀は熱レベル表示、▬ はサーミコンチップの状態表示を表しています。
使用中、すぐにエラー（赤点灯）表示になってしまうのですが…	サーミコンチップの装着が緩んでいませんか? 適切なトリートメントを行うための安全装置がはたらき、エラー表示になります。一度電源を切り、サーミコンチップを奥まで差し込んでから再開してください。
シグナルライトがエラー表示（赤点灯）から復帰しないのですが…	シグナルライトのエラー表示（赤点灯）は安全のため電源を一度OFFにしないと復帰しません。 エラーの原因を取り除いてから再起動してください。

Q：ご質問	A：回答
お風呂場で使用できますか?	本製品は防水製品ではありません。 水回りや湿度の高い環境では使用しないでください。 また、必ず肌が乾いた状態でご使用ください。
充電しないと使えないのですか?	充電器を接続した状態で使用することができます。 ただし、初回やシーズンはじめの時は、一度完全に充電が完了するまで使用しないでください。
使用中、煙が上がってくるのですが…	正常に毛が処理されている証です。 気になる方は事前に毛を短く処理してください。
使用中、こげた臭いがするのですが…	正常に毛が処理されている証です。 充分に換気をしながらご使用ください。
線のような傷がつくのですが…	適切なスピードをご確認ください。 【P11】 スピードが遅いとサーミコンチップがカタカタとなり熱を感じやすくなります。
	サーミコンチップを装着部の奥までしっかりと押し込んでください。 中途半端な状態で使用すると肌を傷つける恐れがあります。
水ぶくれができてしまったのですが…	過度の使用は肌を傷めます。1部位2分、顔全体で5分、全身で30分以内を守ってご使用ください。 【P12】
	肌にほてりを感じたら、冷たいタオルで冷やしてください。 翌日以降も改善されない場合は、専門医にご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

修理サービスを依頼する前に、下記の点検と処置をお願いします。
処置をしても異常が改善されない場合は電源を切り、販売店へ問い合わせください。
修理･点検をご依頼される場合は、保証書の必要事項を記入のうえ、本体･充電器及びサーミコンチップを合わせてご持参または発送してください。

こんなとき	考えられる原因	処置
肌の上で動かしても作動しない	充電されていますか?	→P.9
	電池残量が少なくなっていませんか?	
	本体の電源はONになっていますか?	→P.11～
	本体を動かす向きは正しいですか?	
	本体を動かす速さは適切ですか?	
	サーミコンチップは正しく装着されていますか?	→P.7
	サーミコンチップの状態に異常はありませんか?	
シグナルライトが赤く点灯する	サーミコンチップは正しく装着されていますか?	
	サーミコンチップのワイヤーが切れたり折れ曲がったりしていませんか?	
赤く点滅する	電池残量が少なくなっていませんか?	→P.9
充電されない	充電器は正しく接続されていますか?	
	充電しながら使用する場合、通常の充電よりも時間がかかることがあります。	
サーミコンチップが黒くなる	使用していくうちに変色することがあります。 性能に影響ありませんが、気になる方は新しいサーミコンチップに交換してください。	→P.17
使用中に音がなる	サーミコンチップを押し出して、キープする時の動作音です。 故障ではありません。	

※シグナルライトのエラー表示(赤)は、安全のため電源を一度OFFにしないと復帰しません。

仕様

定格	DC8.4V 0.5A
消費電力	4.6W
使用環境範囲	温度：5℃～30℃　　湿度：30%～80%
外形寸法	約W40×D25×H120（mm）
製品質量	約105（g）
付属品	●ワイドチップ / 消耗品……………………1個 ●スモールチップ / 消耗品…………………1個 ●ミニバッファー / 消耗品…………………1個 ●お掃除ブラシ…………………………………1個 ●充電器…………………………………………1個 ●クイックガイド………………………………1部 ※消耗品の追加購入は下記ダイヤルまでお問い合わせください。 0120−776−282

廃棄について

◆ 本品を廃棄される場合、自治体により回収方法が異なりますのでご確認の上、処分願います。

●保証について

・通常のご使用において故障が発生した場合は、1年間保証いたします(消耗品は除く)。
・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
　また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
・保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
・万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、落下などによる故障および損傷。
　(ハ)火災、地震、水害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
　(ニ)接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
　(ホ)電池や消耗品などの部品交換の場合。
　(ヘ)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
　(ト)車輌、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
　(チ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
　(リ)保証書のご提示がない場合。
　(ヌ)保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
　保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換は有料となります。

■この商品の保証･修理などに関するお問い合わせ

ヤーマンコールセンター　0120-776-282　受付 9:00～17:00(土･日･祝日を除く)

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、
　火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。ぜひご利用ください。

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	形名	no!no! HAIR SMART EXTRA	型番	STA-145

お客様		
	ご芳名	様
	ご住所	〒□□□−□□□□ TEL ( )

※お買い上げ日	年 月 日	無料修理保証	対象部分	期間
			本体	お買い上げ日から 1年間

※販売者名	店名・住所・電話

修理メモ

販売店様へのお願い　必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参·ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。空欄は予めお客様ご自身でご記入ください。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■補修用性能部品の保有期間
当社はこの製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

●個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(http://www.ya-man.com/info/privacy.html)をご参照ください。

利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元
ヤーマン株式会社
〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4
0120-776-282
※9:00〜17:00(土·日·祝日除く)

www.ya-man.com

STA145-1-002